



Трассоискатели Leica Digicat xf

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Leica Digicat xf

“Интеллектуальные” лока- торы и генераторы



Локаторы и генераторы Leica Geosystems xf позволяют выполнить поиск подземных коммуникаций быстрее и точнее, чем раньше. Серия Leica Digicat xf специально разрабатывалась для увеличения дальности поиска. Поиск по низкочастотным сигналам показывает особенно хорошие результаты при исследовании канализационных сетей.

Характеристики и преимущества:

- Блестящая технология обработки сигнала Digital Signal Processing (DSP)
- Встроенная функция самоконтроля
- Индикатор сервисных интервалов
- Индикатор сигнала (SSI)
- Контрастный ЖК экран
- Запись данных
- Индикация глубины
- Индикация тока
- Программное обеспечение Logicat
- Bluetooth®

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Серия Digitex xf

Спецификация продукта

Характеристики	Leica Digicat 500i xf Артикул. no. 798640 / 798641	Leica Digicat 550i xf Артикул. no. 798642 / 798643	Leica Digicat 600i xf Артикул. no. 798644 / 798645	Leica Digicat 650i xf Артикул. no. 798646 / 798647
Частота/Режим	Режим мощный на 50 ГЦ или 60 ГЦ Режим радио от 15 до 60 кГц Режим передачи 8 кГц, 33 кГц, 512 ГЦ, 640 ГЦ Автоматический режим = Режим мощный + режим радио	Режим мощный на 50 ГЦ или 60 ГЦ Режим радио от 15 до 60 кГц Режим передачи 8 кГц, 33 кГц, 512 ГЦ, 640 ГЦ Автоматический режим = Режим мощный + режим радио	Режим мощный на 50 ГЦ или 60 ГЦ Режим радио от 15 до 60 кГц Режим передачи 8 кГц, 33 кГц, 512 ГЦ, 640 ГЦ Автоматический режим = Режим мощный + режим радио	Режим мощный на 50 ГЦ или 60 ГЦ Режим радио от 15 до 60 кГц Режим передачи 8 кГц, 33 кГц, 512 ГЦ, 640 ГЦ Автоматический режим = Режим мощный + режим радио
Глубина	В мощном режиме до 3 м, в радио - до 2 м Режим передачи - в зависимости от генератора или зонда Digimouse	В мощном режиме до 3 м, в радио - до 2 м Режим передачи - в зависимости от генератора или зонда Digimouse	В мощном режиме до 3 м, в радио - до 2 м Режим передачи - в зависимости от генератора или зонда Digimouse	В мощном режиме до 3 м, в радио - до 2 м Режим передачи - в зависимости от генератора или зонда Digimouse
Определения глубины		Линейный режим: 0,3 - 3 м С зондом - 0,3 - 9,9 м 10% глубины в линейном или зондовом режимах		Линейный режим: 0,3 - 3 м С зондом - 0,3 - 9,9 м 10% глубины в линейном или зондовом режимах
Класс защиты	Соответствует классу IP54	Соответствует классу IP54	Соответствует классу IP54	Соответствует классу IP54
Bluetooth®	Недоступно	Недоступно	Вкл.	Вкл.
Аккумуляторы	6 аккумуляторов AA (IEC LR20 в комплекте)			
Время работы от аккумуляторов	40 часов периодического использования при 20°C			
Вес	2,7 кг с элементами питания			
Совместимость			Программа совместимости с CSV	Программа совместимости с CSV
Память			32 МБ	32 МБ
Емкость			80 ч записи	80 ч записи

Характеристики	Digitex 100t xf Артикул. no. 798648	Digitex 300t xf Артикул. no. 798649
Рабочие частоты передачи	• 8.192 кГц • 32.768 кГц • Смешанная 8/33 • 512 ГЦ • 640 ГЦ	• 8.192 кГц • 32.768 кГц • Смешанная 8/33 • 512 ГЦ • 640 ГЦ
Выдаваемая мощность	4 уровня	4 уровня
Индукция (Макс)	до 1 Вт максимально	до 1 Вт максимально
Непосредственное подключение	До 1 Вт при подключении к подземным коммуникациям с сопротивлением 100 Ом.	До 1 Вт при подключении к подземным коммуникациям с сопротивлением 100 Ом.
Тип аккумулятора	4 x D щелочные батареи (IEC LR20), поставляются	4 x D щелочные батареи (IEC LR20), поставляются
Срок работы от батареи (при 20°C)	30 ч периодического использования	30 ч периодического использования
Вес	2,4 кг/5,3 фунта с элементами питания	2,4 кг/5,3 фунта с элементами питания
Размеры	105мм (В) x 190мм (Д) x 235мм (Ш)	105мм (В) x 190мм (Д) x 235мм (Ш)
Класс защиты (при закрытом кейсе)	IP65	IP65
Класс защиты (при открытом кейсе)	IP54	IP54

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93